

<参考用>

仕 様 書

名 称	直流電源装置 (トランス方式)
型 式	YTR -35 -300N
仕様書番号	

株式会社 **YAMABISHI**
YAMABISHI Corporation

1 . 入力

- 1)入力電源 : 3相 200V ± 10%
- 2)入力周波数 : 50/60Hz
- 3)入力容量 : 約18kVA

2 . 出力

a. 電圧

- 1)定格電圧 : 35V
- 2)可変範囲 : 0 ~ 35V
- 3)設定rpm回転数(粗調) : 10回転
(微調) : 1回転

b. 電流

- 1)定格電流 : 300A
- 2)可変範囲 : 0 ~ 300A
- 3)設定rpm回転数(粗調) : 10回転
(微調) : 1回転

3 . 定電圧特性

- 1)リップルノイズ : 5mVrms
- 2)出力電圧精度
 - 入力変動 : 入力電圧 ± 10%に対して ± (0.005%+3mV) 以内
 - 負荷変動 : 出力電流0 ~ 100%に対して ± (0.005%+3mV) 以内

4 . 定電流特性

- 1)出力電流精度
 - 入力変動 : 入力電圧 ± 10%に対して ± (0.05%+10mA) 以内
 - 負荷変動 : 0 ~ 100%に対して ± (0.05%+10mA) 以内

5 . 絶縁抵抗(DC500Vメガ-にて)

- 入力端子 - 筐体間 : 5M 以上
- 出力端子 - 筐体間 : 5M 以上

6 . 耐電圧

- 入力端子 - 筐体間 : AC1.5kV 50Hz 1分間
- 出力端子 - 筐体間 : DC500V 1分間

7 . 保護機能(動作時、入力ブレーカトリップ)

- 1)過電圧 : 任意に設定可能
- 2)過電流 : 任意に設定可能
- 3)過熱 : 100

8 . 外観

- 1)寸法 : 約600(W) × 700(D) × 1406(H キヤスタ-含む)
- 2)質量 : 約350kg
- 3)塗装色 : マンセル 5Y7/1 焼き付け塗装

9 . 添付品 : 完成図書 1部

(仕様書、外形図、パ° 祢図、結線図、取扱説明書、試験・検査成績表)

10 . 機能

1)パ° 祢面操作及び表示

・ 出力電圧及び出力電流設定

粗調 : 10回転パ° テンシヨメ-タによる設定

微調 : 1回転パ° テンシヨメ-タによる設定

・ 過電圧及び過電流設定

・ プ° リセツト機能

: 出力電圧、出力電流、過電圧、過電流の各設定はパ° 祢面の電圧計・電流計に表示させながら、負荷に電圧・電流を印加させる事なく実施。

・ 出力のON/OFF

: 負荷側を切り離す事なく負荷への電力をON/OFFする。

・ 出力電圧計及び出力電流計 : 4桁のデジ° タルメ-タ

通電中でも出力電圧・電流、過電圧・電流の設定値確認可。

・ リモ-ト/ロ-カ設定切替

: パ° 祢面スイッチにて、出力電圧・電流の設定を個別にリモ-ト/ロ-カ操作に切り替えられる。

・ ランプ° 表示

: 発行ダ° イオ-ド° 使用。

2)リモ-ト操作

・ 出力電圧及び電流設定をパ° テンシヨメ-タ(10k°)またはDC0~10V信号にて行えます。(リモ-ト設定)

・ 出力のON/OFFを無電圧接点にて行えます。(ク-ズ° 時、出力ON)

・ インタ-ロツク(リモ-ト非常停止)

無電圧接点にて入力ブレーカをトリップ° させる事が出来ます。(ク-ズ° にて入力遮断)

・ リモ-トセンシグ° 端子が有りますので、負荷端子での電圧センシグ° 可能。

3) モニタ-出力

- ・ 出力電圧・電流モニタ-出力

出力電圧・電流値をDC0～10Vフルスケールにて出力。但し、モニタ-出力は、電源の出力ラインとは絶縁されていません。プラスセンシング端子が共通コモンとなっています。

- ・ 設定値モニタ-出力

出力電圧・電流、過電圧・電流の各設定値をDC0～10Vフルスケールにて出力。但し、モニタ-出力は、電源の出力ラインとは絶縁されていません。プラスセンシング端子が共通コモンとなっています。

4) 表示出力

- ・ 入力ブレーカON表示 : 無電圧接点で出力します。
- ・ 出力ON表示 : 無電圧接点で出力します。
- ・ 出力電圧動作表示 : 無電圧接点で出力します。
- ・ 出力電圧リセット設定表示 : 無電圧接点で出力します。
- ・ 出力電流リセット設定表示 : 無電圧接点で出力します。