

< 参考用 >

仕 様 書

名 称	周波数変換器
型 式	SYN -100SH/HF
仕様書番号	

株式会社 **YAMABISHI**
YAMABISHI Corporation

1. 概要

本装置は、インバータ部にIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)を用いた静止型の周波数変換器です。PWMの高周波スイッチング制御に依り、高度に安定化された定電圧・定周波の電力を負荷に供給することができます。

2. 一般仕様

1)使用環境

据置場所 : 屋内
周囲温度 : 0~40
周囲湿度 : 90%以下(無結露)

2)塗装色 : MZ36 -114

3)温度上昇(定格負荷運転において温度安定後温度計法により測定)

変圧器の鉄心及び巻線(A種絶縁) : 50K以下
(B種絶縁) : 70K以下
半導体 : 70K以下
コンデンサ : 30K以下
抵抗体 : 120K以下

4)絶縁抵抗 : DC500Vメガにて 10M 以上。但し、制御基板及びアンプ回路は対象外。

入力端子 - 筐体間
入力端子 - 出力端子間
出力端子 - 筐体間

5)絶縁耐力 : AC50Hz 1.5kV 1分間 異常なき事。但し、制御基板及びアンプ回路は対象外。

入力端子 - 筐体間
入力端子 - 出力端子間
出力端子 - 筐体間

6)騒音 : 70dB(装置前面 1m Aポイント)

7)質量 : 約1200kg

8)予備品 : ヒューズ 現用の100%

9)装備・その他

- ・デジタル周波数計付(4桁表示)
- ・出力電圧計・出力電流計付
- ・警報端子付(1a DC30V 1A)

10)添付品 : 完成図書 1部(仕様書、外形図、ブロック図、取扱説明書、試験・検査成績書)

3. 電氣的仕様

項 目		規 格 値	備 考
回路方式	順変換器	三相全波整流	
	逆変換器	IGBTブリッジ	PWM制御
冷却方式		強制空冷	
定 格		連続	
交流入力	相 数	3相 3線	
	周波数	47 ~ 63Hz	
	電 圧	200V	
	電圧範囲	± 10%	
	容 量	110kVA	
	力 率	95%(TYP.)	
交流出力	容 量	100kVA/80kW	
	相 数	3相 3線	
	電 圧	200V	
	周波数	400Hz	水晶発振器
	負荷力率	1 ~ 0.7	定格負荷力率 0.8
	負荷電流波高率	2.7以下	
	電圧可変範囲	± 5%以上	入出力定格時
出力安定度	電圧精度	± 1.5%以下	出力定格時
	周波数精度	± 0.01Hz以下	
	波形歪率	3%以下	線形負荷時
	過渡電圧変動	± 5%以下	入力急変時(定格 ± 10%) 負荷急変時(0% ~ 100%)
	整定時間	1msec以内	
保護・警報		<ul style="list-style-type: none"> ・ 110%の過電流で出力垂下 ・ 装置異常時、出力過電流時プザ-にて警報し、イバ-タ動作停止 	