

仕 様 書

名 称	周波数変換器
型 式	SYN-1000SH
仕様書番号	No. 018046

株式会社 **YAMABISHI**
YAMABISHI Corporation

1. 概要

本装置は、インバータ部にIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)を用いた静止型の周波数変換器です。PWMの高周波スイッチング制御により、高度に安定化された定電圧・定周波の電力を負荷に供給することができます。

2. 構成

500kVA 100V(200V)装置を出力にて2直列に接続し1000kVA 200V(400V)出力を構成します。入力電源は600kVA以上を2系統ご用意ください。

3. 一般仕様

項目	内容
据置場所	屋内
周囲温度	0~40℃
周囲湿度	90%以下(無結露のこと)
塗装色	MZ36-114 半ツヤ(マンセル5Y8/1近似色)
温度上昇	定格負荷運転において温度安定後温度計法により測定 変圧器の鉄心及び巻線 (A種絶縁) 50K以下 (B種絶縁) 70K以下 (H種絶縁) 110K以下 半導体 70K以下 コンデンサ 30K以下 抵抗体 120K以下
絶縁抵抗	入力端子-筐体間 } DC500Vメータにて10MΩ以上 入力端子-出力端子間 } 但し、制御基板及びアブソーバ回路は対象外 出力端子-筐体間 }
絶縁耐力	入力端子-筐体間 } AC50Hz 2.0kV 1分間 異常なき事 入力端子-出力端子間 } 但し、制御基板及びアブソーバ回路は対象外 出力端子-筐体間 }
騒音	75dB以下(装置前面1m Aバンド)
予備品	ヒューズ(制御用)現用の100%
装備・その他	デジタル周波数計付(4桁表示)
	警報端子付(1a DC30V 1A)
	出力電圧計(アナログ計器2.5級 AC600V F.S.)付
	出力電流計(アナログ計器2.5級 AC2000A F.S.)付
過負荷表示灯付	
添付品	完成図書(仕様書、外形図、ブロック図、取扱説明書、試験・検査成績書)

4. 電気の仕様

項 目		規 格 値	備 考
方式	順変換器	12相整流	
	逆変換器	IGBTブリッジ	PWM制御
	冷却	強制空冷	
定 格		連続	
交流入力	相数	三相3線	
	電圧	400V	定格時
	電圧範囲	±10%	
	周波数	47~63Hz	
	容量	600kVA×2系統	
	力率	95%(TYP.)	
交流出力	容量	1000kVA/800kW	
	相数	三相3線	
	電圧	400V	
	電圧可変範囲	±5%以上	入出力定格時
	周波数	50/60Hz	50/60Hzは水晶発振器
	負荷力率	1~0.7	定格負荷力率0.8
出力安定度	負荷電流波高率	2.7以下	
	電圧精度	±1.5%以下	
	周波数精度	水晶発振時(50/60Hz)±0.01Hz以下	
	波形歪率	2%以下 5%以下	線形負荷時 100%整流器負荷時
	過渡電圧変動	±5%以下	入力急変時(定格⇔±10%) 負荷急変時(0%⇔100%)
整定時間	1ms以内		
警報・保護	110%以上の出力過電流時、出力電圧は垂下する。 装置異常時、出力過電流時ブザーにて警報しインバータは動作を停止する。		